

新华路培训中心高压配电室停电应急预案

当大楼内发生由于供电部门线路故障，及不可抗拒的自然灾害和故障等而突然停电，故障发生后高压配电室值班人员一定要保持沉着、冷静，按此方案执行，与此同时可根据不同的实际情况采取如下方式操作向停电负载恢复供电：

高压两路进线中有一路停电时：

- （1） 第一路高压停电：其负荷可通过合高压母联开关 AH7 由第二路高压带。
- （2） 第二路高压停电：其负荷可通过合高压母联开关 AH7 由第一路高压带。

注意：在合高压母联开关前先切断停电路高压进线断路器、隔离开关，然后合相应联络路母联隔离开关、断路器。

两路高压进线中有一路停电时：

只能联络一段母线即：388 和 364 不能同时合闸。

第一步：拉开停电一路的进线柜高压断路器。

第二步：拉开停电一路的进线柜高压隔离开关。

第三步：合上联络线路上的高压隔离开关。

第四步：合上联络线路上的高压断路器。

上述情况发生后，高压配电室值班人员应立即打电话：95598 联系供电局调度询问停电原因及来电时间。并第一时间向项目负责人进行汇报。